



Тонер серии А для заправки картриджей Brother.
Универсальная формула №1

Модель картриджа	Ресурс печати, стр.	Рекомендуемый вес заправки, г	Для использования в картриджах	Необходимость замены чипа
TN-13	3000	90	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-14	4500	135	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-7300	3300	100	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-7600	6500	195	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-6300	3000	90	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-6600	6000	180	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-5500	12000	360	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-4100	7500	225	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-3330	3000	90	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3390	12000	360	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3380	8000	240	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3130	3500	105	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3230	3000	90	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3170	7000	210	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3280	8000	240	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3430	3000	90	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3480	8000	240	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3512	12000	360	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3520	20000	600	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3030	3500	105	ОЕМ	Да/Флажок
TN-3060	6700	205	ОЕМ	Да/Флажок
TN-2080	700	25	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2090	1000	30	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2235	1200	40	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2275	2600	80	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2075	2500	75	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2085	1500	45	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2135	1500	45	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2175	2600	80	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-1075	1000	30	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-1095	1500	45	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-200	2200	70	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-250	2200	70	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-300	2800	85	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-8000	2200	70	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-100	2200	70	ОЕМ/Совместимый	Нет
TN-2335	1200	40	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2375	2600	80	ОЕМ/Совместимый	Да/Флажок
TN-2420	3000	90	ОЕМ/Совместимый	Да

TN-2510	3000	90	OEM/Совместимый	Да
TN-2590	1200	40	OEM	Да
TN-2590XL	3000	90	OEM	Да
TN-2590XXL	5000	150	OEM	Да
TN-3600	3000	90	OEM	Да
TN-3600XL	6000	180	OEM	Да
TN-3600XXL	11000	330	OEM	Да
TN-3610	18000	540	OEM	Да
TN-3610XL	25000	750	OEM	Да

Здесь может быть Ваше собственное решение. Наши формулы всегда находятся в развитии. Будем признательны, если Вы поделитесь своими открытиями!

