



Тонер серии А для заправки картриджей HP и Canon.
Универсальная формула №1

Модель картриджа	Ресурс печати, стр.	Рекомендуемый вес заправки, г	Для использования в картриджах	Необходимость замены чипа
703	2000	110	OEM/Совместимый	Нет
706	5000	250	OEM/Совместимый	Нет
708	2500	130	OEM/Совместимый	Да
708H	6000	300	OEM/Совместимый	Да
710	6000	300	OEM/Совместимый	Да
710 H	12000	655	OEM/Совместимый	Да
712	1500	85	Совместимый	Да
713	2000	110	Совместимый	Да
715	3000	155	OEM/Совместимый	Нет
715H	7000	350	OEM/Совместимый	Нет
719	2100	115	OEM/Совместимый	Да
719H	6400	320	OEM/Совместимый	Да
720	5000	250	OEM/Совместимый	Да
724	6000	300	OEM/Совместимый	Да
724H	12500	680	OEM/Совместимый	Да
725	1600	90	Совместимый	Да
726	2100	115	Совместимый	Да
728	2100	115	Совместимый	Да
737	2400	130	Совместимый	Да
EP-22	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
EP-25	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
EP-27	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
EP-51	6000	300	OEM/Совместимый	Нет
EP-52	10000	550	Совместимый	Нет
EP-62	10000	550	Совместимый	Нет
EP-72	20000	1070	OEM/Совместимый	Нет
FX-10	2000	110	OEM/Совместимый	Нет
041	10000	550	Совместимый	Да
041H	20000	1070	Совместимый	Да
052	3100	160	OEM/Совместимый	Да
052 H	9200	455	OEM/Совместимый	Да
C-EXV 40	6000	300	OEM/Совместимый	Да
C4092A	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
C7115A	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
C7115X	3500	180	OEM/Совместимый	Нет
C4127A	6000	300	OEM/Совместимый	Нет
C4127X	10000	550	OEM/Совместимый	Нет
C8061A	6000	300	OEM/Совместимый	Да
C8061X	10000	550	OEM/Совместимый	Да

C4129X	10000	550	OEM/Совместимый	Нет
C4182X	20000	1070	OEM/Совместимый	Нет
Q2624A	2500	130	OEM/Совместимый	Нет
Q2613A	2500	130	OEM/Совместимый	Да
Q2613X	4000	205	OEM/Совместимый	Да
Q2612A	2000	110	OEM/Совместимый	Нет
Q2612X	4000	205	OEM/Совместимый	Нет
Q5949A	2500	130	OEM/Совместимый	Да
Q5949X	6000	300	OEM/Совместимый	Да
Q7553A	3000	155	OEM/Совместимый	Да
Q7553X	7000	350	OEM/Совместимый	Да
Q6511A	6000	300	OEM/Совместимый	Да
Q6511X	12000	655	OEM/Совместимый	Да
Q7551A	6500	325	OEM/Совместимый	Да
Q7551X	13000	710	OEM/Совместимый	Да
Q7570A	15000	810	Совместимый	Да
Q7516A	12000	655	Совместимый	Да
CZ192A	12000	655	Совместимый	Да
CF214A	10000	550	Совместимый	Да
CF214X	17500	940	Совместимый	Да
Q1338A	12000	655	OEM/Совместимый	Да
Q1339A	18000	970	OEM/Совместимый	Да
Q5942A	10000	550	OEM/Совместимый	Да
Q5942X	20000	1070	OEM/Совместимый	Да
Q5945A	18000	970	OEM/Совместимый	Да
CE505A	2300	125	OEM/Совместимый	Да
CE505X	6500	325	OEM/Совместимый	Да
CF280A	2700	140	OEM/Совместимый	Да
CF280X	6900	345	OEM/Совместимый	Да
CE255A	6000	300	OEM/Совместимый	Да
CE255X	12500	680	OEM/Совместимый	Да
CF244A	1000	60	OEM/Совместимый	Да
CB435A	1500	85	Совместимый	Да
CB436A	2000	110	Совместимый	Да
CE285A	1600	90	Совместимый	Да
CE278A	2100	115	Совместимый	Да
CF226A	3100	160	Совместимый	Да
CF226X	9000	445	Совместимый	Да
CF283A	1500	85	Совместимый	Да
CF283X	2200	120	Совместимый	Да
CF287A	9000	445	Совместимый	Да
CF287X	18000	970	Совместимый	Да
W1360A	1150	70	OEM/Совместимый	Да
W1360X	2600	135	OEM/Совместимый	Да

Здесь может быть Ваше собственное решение. Наши формулы всегда находятся в развитии. Будем признательны, если Вы поделитесь своими открытиями!

